www.bequiet.com/bz008

EN » Product information
DE » Produktinformationen
FR » Informations produit
ES » Información del producto
PL » Informacje produktowe
NL » Engelstallige productinformatie
SE » Produktinformation
RU » подробная информация
TW » 產品信息
CN » 产品信息
JP » 商品情報

AMD sTRX4 / TR4 Mounting Kit

ES

CONTENIDO

	Nombre del componente	Cantidad
①	Bastidor de montaje para sTRX4/TR4 de AMD	1
②	Tuerca espaciadora para sTRX4/TR4 de AMD	4
③	Tornillo de fijación para sTRX4/TR4 de AMD	4
④ 	Pasta térmica	1

Introducción Si experimenta problemas con la instalación, no dude en contactar con nuestro servicio de atención al cliente a través del correo electrónico service@bequiet.com. Por favor, tenga en cuenta que be quiet! no podrá aceptar responsabilidad alguna sobre los daños causados por problemas de compatibilidad. Este manual se debe usar para: Silent Loop 2 series

Garantía:
- 3 años de garantía del fabricante para el consumidor fi nal a partir de la fecha de compra (sólo para compra original en distribuidores autorizados be quiet).
- Sólo se podrán ejercer los derechos de la garantía presentando una copia del comprobante de compra expedido por un distribuidor autorizado de be quiet!
- La manipulación de cualquier tipo, las modifi caciones estructurales de cualquier tipo y los daños por infl uencias mecánicas externas provocarán la pérdida total de la garantía.
- Los términos y condiciones íntegros de la garantía se pueden consultar en la página web www.bequiet.com dentro de la correo electrónico del servicio de atención: service@bequiet.com

Contacto
Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde
Germany

AMD sTRX4 / TR4

Se requieren los siguientes componentes:
Refrigerador de CPU Silent Loop 2, Bastidor de montaje para sTRX4/TR4 de AMD (1), Tuerca espaciadora para sTRX4/TR4 de AMD (2), Tornillo de fijación para sTRX4/TR4 de AMD (3), Pasta térmica (4)

① 

Desensamblaje del bastidor de montaje del refrigerador
En primer lugar, retire el montaje de Intel/AMD. Para ello, empuje el kit de montaje sacándolo de los tubos con revestimiento del Silent Loop 2.

② 

Ensamblaje del bastidor de montaje del refrigerador
Fije el bastidor de montaje (1) sTRX4/TR4 de AMD deslizándolo desde el lado opuesto de los tubos con revestimiento.

③ 

Atornille las tuercas espaciadoras (2) sTRX4/TR4 de AMD en la toma de la placa base.

④ 

Montaje del bloque de CPU
Pele primero la película protectora de la parte inferior del refrigerador. Aplique pasta térmica (4) en la superficie de la CPU.

⑤ 

Instalación de los soportes de montaje
Coloque el bloque de CPU del Silent Loop 2 encima de la CPU. Asegúrese de que el bastidor de montaje (1) sTRX4/TR4 de AMD queda sobre las tuercas espaciadoras. A continuación, fije el bloque de CPU con los tornillos de fijación (3).

Versión: V1/21